



DIGITRADIO 4

Cyfrowe radioa FM/DAB+ z funkcją przesyłania dźwięku Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039360	czarno/srebrny	0000/3936	4,01	3,07	38 x 13,5 x 16,5	48 x 19 x 21,5
4019588139367	biały	0001/3936	4,01	3,07	38 x 13 x 16,8	48 x 19 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+
Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla UKF)

Wysokiej klasy wyświetlacz OLED

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)
Korektor dźwięku

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 20

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)

Stereo : 2 x 10

Equalizer : Tak

sound_elac_lautsprecher : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Praca : 30

Tryb czuwania/gotowości : 0,35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4,1

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Typ : OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF (możliwość wymiany)

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC (V / mA)

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 4, antena teleskopowa, narzędzie do wtyczki F (do zdejmowanej anteny), zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi