



DIGITRADIO 4

Cyfrowe radioa FM/DAB+ z funkcją przesyłania dźwięku Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039360	czarno/srebrny	0000/3936	4,01	3,07	38 x 13,5 x 16,5	48 x 19 x 21,5
4019588139367	biały	0001/3936	4,01	3,07	38 x 13 x 16,8	48 x 19 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla UKF)	Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)
Radio UKF (z RDS i PLL)	Wysokiej klasy wyświetlacz OLED	Korektor dźwięku
OBSŁUGA	Praca : 30	DAB+ : 174 - 240
Zegar : Tak	Tryb czuwania/gotowości : 0,35	UKF/RDS : 87,5 - 108
Budzik : Tak	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF (możliwość wymiany)
Automatyczne wyłączenie : Tak	Wejście Audio/AUX in : Tak	TYP RADIA
Funkcja drzemki : Tak	Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1	Radio stacjonarne : Tak
Pamięć ulubionych UKW : 20	Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1	ZASILANIE
Pamięć ulubionych DAB+ : 20	SIEĆ & KOMUNIKACJA	Napięcie znamionowe : 230
GŁOŚNIK	Bluetooth : Tak	Częstotliwość : 50
Moc muzyczna : 20 (RMS)	AUDIO	Zasilacz sieciowy : DC (V / mA)
Stereo : 2 x 10	Głośnik Stereo : Tak	Typ zasilacza : Zewnętrzne
Equalizer : Tak	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	
sound_elac_lautsprecher : Tak	Wersja Bluetooth : 4,1	
ŚRODOWISKO PRACY	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	
Wilgotność powietrza : 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	
Temperatura otoczenia : 5 - 35	EKRAN	
STRUMIEŃ DANYCH	Typ : OLED	
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak	ODBIÓR / RADIO	
POBÓR PRĄDU		

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 4, antena teleskopowa,
narzędzie do wtyczki F (do zdejmowanej
anten), zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi