



DIGITRADIO 100 IR

Eleganckie cyfrowe radio DAB+ z Bluetooth Audio Streaming, pozwalającym na bezprzewodowe połączenie z urządzeniami zewnętrznymi

EAN	Nr art.	Kolor
4019588109575	0010/4957	czarny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Radio cyfrowe DAB+

Radio UKF z RDS

Lista ulubionych stacji (12 UKF / 12 DAB)

Wyświetlanie daty i godziny

Ekran LCD Dot-Matrix z podświetleniem

Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej

Bluetooth Audio Streaming (odbior)

Internetradio via WiFi

externer Antennenanschluss

Fernbedienung

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień audio : Tak (UPnP, Bluetooth)

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

POBÓR PRĄDU

Praca : 5

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 2,36

Tryb czuwania/gotowości : 0,86

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz
Band werden unterstützt)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Francuski, Niemiecki,
Holenderski, Fiński, Angielski, Włoski,
Duński, Portugalski, Norweski, Hiszpański,
Polski, Szwedzki

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

HFP (telefonia bezprzewodowa) : ja

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń
przenośnych) : ja

Wersja Bluetooth : 2.1+EDR

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych
audio) : ja

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw
słuchawkowy) : ja

EKRAN

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 74 x 45,2

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500mA

Typ zasilacza : Extern

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 100, antena DAB/UKF, kabel
podłączeniowy audio, zasilacz, pilot,
instrukcja obsługi