



TECHNIPRO RV 700-14E

Gniazdo sprzęgacza kierunkowego jednokablowego 14 dB

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588031876	0000/3187	srebrny	94	94	7 x 7 x 4,5	20 x 14,5 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Konfigurowalne gniazdo sprzęgacza kierunkowego - gwarantuje bezawaryjną pracę systemów jedнопrzewodowych

Monitorowanie mikrokontrolerów pasm użytkownika

Zabezpieczenie przed przeciążeniem przez bezpiecznik elektroniczny i diody odsprzęgające

Idealne do kanału zwrotnego dla systemów z połączeniem kablowym

Możliwość konfiguracji za pomocą PROGRAMATORA RVP 700

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

VHF : 1,1

UHF : 1,1

Sat : 1,9

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio : 87,5 ... 108

SAT : 950 ... 2.150

TV : 5...68/ 118 ... 862

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC (ż)

TV : Złącze IEC (m)

SAT : Gniazdo F

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz) : 15

SAT (920 - 2150 MHz) : 14

TV (47 - 860 MHz) : 14

EKRANOWANIE

47 - 300 MHz : ≥ 85

300 - 470 MHz : ≥ 80

470 - 950 MHz : ≥ 75

950 - 2150 MHz : ≥ 55

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIPRO RV 700-14E