



DIGITRADIO 215 SWR4 Edition

Przenośne radio DAB+/UKF z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588000056	0000/4995	czarny	686 g	434 g	20.50 x 11.50 x 4.50 cm	25.75 x 15.00 x 7.00 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Lista ulubionych (6 dla DAB i 6 dla FM)

Wskazanie daty i czasu

Dwa regulowane czasy budzenia

Wyświetlacz TFT 2,8"

Przycisk bezpośredniego wybierania dla regionalnej stacji SWR4 poprzez DAB+.

Sześć dowolnie przypisywanych klawiszy bezpośredniego wyboru

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 6

Pamięć ulubionych DAB+: 6

ŚRODOWISKO

Wilgotność powietrza: 5 - 90 % wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35 °C

POBÓR PRĄDU

Praca: 3 W

Tryb czuwania/gotowości: 0,89 W

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm): 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 W RMS

Equalizer: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

SWR4: Tak

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Wielkość: 2.8 Zoll

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320 Pixel

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Typ: Wyświetlacz TFT

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240 MHz

UKF/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW

TYP RADIA

Radio stacjonarne: Tak

Radio kieszonkowe: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Zasilacz sieciowy: DC 6V / 500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 215, zasilacz, instrukcja obsługi