



DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition

Stereofoniczne radio DAB+/UKF z drewnianą obudową bass reflex i przyciskiem bezpośredniego wyboru programu DAB+ Schlagerparadies

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588349841	biały/różowy	0003/4984	3,94	2,79	36 x 14,5 x 20	42 x 23 x 24,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór cyfrowego radia DAB+

Radio UKF z RDS PLL

Przycisk bezpośredniego wyboru stacji Schlagerparadies przez DAB+

Pamięć ulubionych (10 DAB+/10 UKF)

Ekran LCD Dot-Matrix z podświetleniem

Zegar i datownik

Funkcja budzenia radiem / Funkcja drzemki

Timer zasypiania

Drewniana obudowa Bassreflex

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

POBÓR PRĄDU

Praca : 12

Tryb czuwania/gotowości : 0,22

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 10 (RMS)

Stereo : 2 x 5

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

Schlagerparadies : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,8

Typ : LCD

Regulacja podświetlenia : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 1000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition, pilot, narzędzie do złącza F (do anteny wyjmowanej), instrukcja obsługi