



UNYSAT Quatro-Switch-LNB

Konwerter UNYSAT Quatro-Switch-LNB umożliwia odbiór, przez 4 użytkowników, cyfrowych i analogowych programów telewizyjnych i radiowych przesyłanych przez satelitę

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588089808	szary	0000/8980	500	440	7,5 x 13 x 17,5	10 x 22,5 x 19

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Für 4 Teilnehmer

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,6

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

LNB KONTROLA

Wertykalny : 16 ... 19

Horyzontalnie : 11,5 ... 14,5

Przetąacznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 3

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Średnica mocowania : Für SATMAN

Impedancja : 75

Typ złącza : F-Buchse

Wzmocnienie : 52 ... 65

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 190