



## UNYSAT Universal-Quatro-LNB

Konwerter UNYSAT Universal-Quatro-LNB umożliwia odbiór, przez wielu użytkowników, cyfrowych i analogowych programów telewizyjnych i radiowych przesyłanych przez satelitę

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588088801	szary	0000/8880	500 g	440 g	7.00 x 9.70 x 17.50 cm	10.00 x 22.50 x 19.00 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Für Multischalterverteilung

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

### ŚRODOWISKO

Wilgotność powietrza : 10 ... 90 %

Temperatura otoczenia : -30 ... 60 °C

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.6 dB

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7 GHz

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75 GHz

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75 GHz

Górny zakres częstotliwości : 10,6 GHz

Akuratność : ± 1 MHz

Dryf temperatury : ± 3 MHz

Hałas fazy : -75 dBc/Hz @10kHz

### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Wzmocnienie : 52 ... 65 dB

Impedancja : 75 Ω

Typ złącza : F-Buchse

Średnica mocowania : Für SATMAN

### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19 V

Pobór prądu : max. 250 mA