



## UNYSAT Universal-Quatro-LNB

Konwerter UNYSAT Universal-Quatro-LNB umożliwia odbiór, przez wielu użytkowników, cyfrowych i analogowych programów telewizyjnych i radiowych przesyłanych przez satelitę

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588088801	szary	0000/8880	500	440	7.00 x 9.70 x 17.50	10.00 x 22.50 x 19.00

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Für Multischalterverteilung

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.6

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność :  $\pm 1$

Dryf temperatury :  $\pm 3$

Hałas fazy : -75 @10kHz

#### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Impedancja : 75

Typ złącza : F-Buchse

Średnica mocowania : Für SATMAN

Wzmocnienie : 52 ... 65

#### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

#### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19

Pobór prądu : max. 250