



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przełącznik scen

4-przyciskowy pilot zdalnego sterowania/przełącznik scen

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588502093	biały	0000/9521	60	26	5.00 x 5.00 x 1.50	8.00 x 8.00 x 3.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozszerzenie systemu TechniSat Smart-Home

Integracja/kontrola poprzez aplikację TechniSat CONNECT app

Pilot zdalnego sterowania z 4 przyciskami

Sterowanie 8 różnymi scenami - Naciśnij i przytrzymaj każdy przycisk

Instalacja ścienna lub użycie jako przenośny pilot zdalnego sterowania

Zasilanie elektryczne: Bateria (ładowalna) lub Micro USB 5V

Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ładowanie USB : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : 20

Temperatura otoczenia : 0 ... 40

Wilgotność powietrza : 10 - 75

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave

Zasięg w budynku : max. 40 metr

Zasięg na zewnątrz : max. 100 metr

Częstotliwość operacyjna : 868.42

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 3.6

Ładowanie baterii przez USB : Tak

Żywotność baterii : do 6 miesięcy

Akumulator : Li-Ion LIR2450

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przełącznik sceny Szenenschalter 1, akumulator LIR2450, kabel USB do ładowania, dwustronna podkładka samoprzylepna, instrukcja obsługi