



DIGITRADIO 10

Adapter do domowego systemu audio. z ekranem OLED, Bluetooth i radiem DAB+/FM

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039445	czarny/srebrny	0000/3944	598	142	12 x 9 x 6	17,5 x 17,25 x 7,75

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Zegar i datownik	Pilot zdalnego sterowania
Radio UKF z RDS	Wysokiej klasy wyświetlacz OLED	
Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla UKF)	Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)	
OBSŁUGA	Praca : 1,2	Typ : OLED
Zegar : Tak	Tryb czuwania/gotowości : 0,47	ODBIÓR / RADIO
Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	DAB+ : 174 - 240
Budzik : Tak	Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak	Kabel DAB+ : 252 - 261
Automatyczne wyłączenie : Tak	Wejście dla zewnętrznej anteny : 1	UKF/RDS : 87,5 - 108
Funkcja drzemki : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	Antena : Drutowa antena DAB/UKF
Zdalne sterowan : Tak	Bluetooth : Tak	TYP RADIA
Pamięć ulubionych UKW : 20	POZOSTAŁE FUNKCJE	Radio stacjonarne : Tak
Pamięć ulubionych DAB+ : 20	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski	Adapter radiowy : Tak
GŁOŚNIK	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	
Equalizer : Tak	Wersja Bluetooth : 5	
ŚRODOWISKO PRACY	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	
Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	
Temperatura otoczenia : 5 - 35	EKRAN	
STRUMIEŃ DANYCH	Wielkość : 2,4	
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak	Regulacja podświetlenia : Tak	
POBÓR PRĄDU		

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1.000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 10, antena drutowa DAB/UKF,
przewód łączący audio, zasilacz sieciowy,
pilot zdalnego sterowania, instrukcja
obsługi