



TECHNINET BS6 Light

Cyfrowa 10-kanalowa stacja czołowa - DVB-S(2) / DVB-C

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588059948	srebrny/niebieski	0000/5994	3,11	2,81	37,5 x 7 x 13,5	44 x 9 x 15,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Samodzielna stacja czołowa z frontem 10x DVB-S(2) i 10 kanałami wyjściowymi zgodnymi z DVB-C (regulowane niezależnie)

Znakomite wartości wyjściowe dzięki bezpośredniej implementacji jako rozwiązanie FPGA

4 wejścia satelitarne IF z funkcją DiSEqC 1.0 dla multiswitchy satelitarnych i 2 dodatkowe wejścia satelitarne IF

Zasilanie dla LNB

Wszystkie ważne parametry transmisji można ustawić za pomocą interfejsu internetowego

Zdalna konserwacja i konfiguracja przez interfejs WWW

Rozbudowane przetwarzanie sygnału pasma podstawowego z m.in. funkcjonalność filtra programu, NIT, LCN

Wysoka wydajność energetyczna - tylko 1,81 W na kanał

Bezobsługowy i cichy dzięki konstrukcji bez wentylatora

POBÓR PRĄDU

Praca : 44

WYJŚCIE DVB-C

Modulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate : 3,5 ... 7,2

MER : Typ. 45 (256-QAM, mit Equalizer)

Zakres częstotliwości : 45 ... 862

Poziom wyjściowy : 90 je Träger, einstellbar

Wtórne tłumienie fali : > 50

Wyjście sygnału : F-Buchse

Impedancja wyjściowa : 75

Tłumienie odbicia : ≥ 14

WEJŚCIE SAT-ZF / MULTISWITCH

Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150

Wejście / Wyjście : Złącze F

Impedancja : 75

Poziom wyjściowy : 45 ... 85

Zasilanie konwertera : 13 / 18 & 22kHz

Zasilanie prądowe LNB : Max. 250

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -10 ... 50

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 13

Horyzontalny : 18

Przełącznik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 750 (in Summe)

DiSEqC : 1 (Sat.-Pos. (A/B/C/D))

KONFIGURACJA, MONITOROWANIE

Interfejs sieciowy : RJ45, Ethernet, 100BaseT, TCP/IP

TUNER (DVB-S)	ZASILANIE
Tuner DVB-S : 10 Stück	Napięcie znamionowe : 230
Demodulator DVB-S : EN 300 421	Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
Demodulator DVB-S2 : EN 302 307	Częstotliwość : 50
Demodulacja : QPSK	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Demodulacja : 8PSK, QPSK	TECHNINET BS6 Light, instrukcja
Symbol rate : 2 ... 45	montażu
Symbol rate : 2 ... 45	
Współczynnik Roll-off : 0,35	
Współczynnik Roll-off : 0,35	
Rozmiar bloku FEC : 64	
Wskaźnik paramteru FEC : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8	
Współczynnik FEC (LDPC) : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10	
Przeplatanie : Splot, l=12	
Kodowanie zewnętrzne (BCH) : GF(2 ¹⁶), t=8, 10, 12	
Kodowanie zewnętrzne : Reed Solomon 204, 188, T=8	