



Wzmacniacz wielozakresowy MBV 5

Do wzmacniania i sumowania sygnałów UKW, VHF I + III, UHF i bezstopniowego tłumienia poziomu wejściowego

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588231290	gelb/grau	0002/3129	722 g	656 g	13.50 x 18.00 x 5.00 cm	15.00 x 20.50 x 6.00 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF
Verstärkung einstellbar

Ausgangspegel bis 115 dB μ V
-30 dB Messausgang

12V Fernspeisung am UHF-Anschluss
Eingebautes Netzteil

CZĘSTOTLIWOŚCI

UKW : 87.5 ... 108 MHz

VHF I E2-E4 : 47 ... 108 MHz

VHF I E5-E12 : 174 ... 230 MHz

UHF E21-E69 : 470 ... 862 MHz

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %

Temperatura otoczenia : -20 ... 50 °C

Klasa IP : 20

DANE TECHNICZNE

Wejście : 3

Typ złącza : F-Buchse

Impedancja : 75 Ω

Poziom wyjściowy : 115 dB μ V

Tłumienie poziome : 20 dB je Eingang

WZMOCNIENIE

VHF : 30 dB

VHF I : 30 dB

VHF III : 30 dB

UHF : 34 dB

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 230 V ~

Częstotliwość : 50 Hz

Moc znamionowa : 7 W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz wielozakresowy MBV 4