



DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox z radiem DAB+/UKF, odtwarzaczem CD i Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039520	czarny	0000/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24
4019588139527	srebrny	0001/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24
4019588239524	niebieski	0002/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24
4019588339521	czerwony	0003/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Podświetlany ekran LCD

Odtwarzacz MP3-CD

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

Gniazdo USB do ładowania i odtwarzania z pendriva

Zasilanie sieciowe i bateryjne

Praktyczny uchwyt do przenoszenia

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb : Tak

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 30

Pamięć ulubionych DAB+ : 30

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3 : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 3 (RMS)

Stereo : 2 x 1,5

Equalizer (preset) : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości : 0,8

Praca : 18

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

USB : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : ja

EKRAN

Typ : LCD

FUNKCJE	ODBIÓR / RADIO	WYMIARY / WAGA
Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak	DAB+ : 174 - 240	Przenośny : Tak
Funkcja ładowania USB : Tak	UKF/RDS : 87,5 - 108	Stacjonarny : Tak
Odtwarzacz CD MP3 : Tak	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF	ZASILANIE
	TYP RADIA	Typ baterii : 6 x R14/C
	Radio kieszonkowe : Tak	Napięcie znamionowe : 230
	Radio stacjonarne : Tak	Częstotliwość : 50
		Typ zasilacza : wewnętrzny
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 1990, instrukcja obsługi