



## SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quatt-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588048904	beżowy	1085/4890	89.00 x 85.00 x 7.50	92.75 x 88.00 x 23.50
4019588248908	zielony	1285/4890	89.00 x 85.00 x 7.50	92.75 x 88.00 x 23.50
4019588348905	szary/kamienny	1385/4890	89.00 x 85.00 x 7.50	92.75 x 88.00 x 23.50
4019588448902	ceglasty	1485/4890	89.00 x 85.00 x 7.50	92.75 x 88.00 x 23.50
4019588748903	biały/polarny	1785/4890	89.00 x 85.00 x 7.50	92.75 x 88.00 x 23.50
4019588584907	gelb mit Smiley	1585/4890		

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
Inkl. 40 mm Quattro-Switch-LNB

1 bis 4 Teilnehmer  
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.7 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75

Górny zakres częstotliwości : 10.7

### DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.85 metr

F/D : 0.67

G/T : 17.2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38.2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65

Średnica mocowania : Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 4

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi

## Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>	Waga (z opakowaniem) : 90
EAN : 4019588004405	Waga (urządzenie) : 90
Numer Artykułu : 0000/0440	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 6.00 x 15.50 x 9.00
Kolor : srebrny	

## Universal-Quattro-Switch-LNB

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>	Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12,75	Hałas fazy : -75 @10kHz
EAN : 4019588789807	<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	<b>DANE TECHNICZNE</b>
Kolor : szary	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Wyjście : 4
Numer Artykułu : 0007/8980	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Typ złącza : F-Buchse
Waga (z opakowaniem) : 300	<b>LNB KONTROLA</b>	Średnica mocowania : 40 mm
Waga (urządzenie) : 240	Wertykalny : 11.5 ... 14	Wzmocnienie : 52 ... 65
<b>WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW</b>	Horizontalnie : 16 ... 19	Impedancja : 75
Współczynnik szumów : 0.6	Przełącznik band : 22	<b>ODPOWIEDNI DO</b>
<b>ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ</b>	<b>OSCYLATOR LOKALNY</b>	Liczba pozycji satelitów : 1
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950	Dolny zakres częstotliwości : 9.75	Liczba użytkowników : 4
Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150	Górny zakres częstotliwości : 10.6	<b>ZASILANIE</b>
<b>ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ</b>	Akuratność : ± 1	Pobór prądu : max. 200
Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11,7	Dryf temperatury : ± 3	

## Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quatt-Switch-LNB



Leserwahl König Kunde  
Award - 2. Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
(Camping, Cars & Caravans)

czarny  
czarny