



## SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quatt-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

| EAN           | Kolor          | Nr art.   | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588048904 | beżowy         | 1085/4890 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588248908 | zielony        | 1285/4890 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588348905 | szary/kamienny | 1385/4890 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588448902 | ceglasty       | 1485/4890 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588748903 | biały/polarny  | 1785/4890 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588584907 | żółty/smiley   | 1585/4890 |                                  |                   |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
Inkl. 40 mm Quattro-Switch-LNB

1 bis 4 Teilnehmer  
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65

Średnica mocowania : Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytężalność materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| DOSTĘPNE MODELE     | Waga (z opakowaniem) : 90                       |
| EAN : 4019588004405 | Waga (urządzenie) : 90                          |
| Nr art. : 0000/0440 | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 6 x 15,5 x 9 |
| Kolor : srebrny     |                                                 |

Universal-Quattro-Switch-LNB

|                                               |                                              |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| DOSTĘPNE MODELE                               | Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7  | Akuratność : ± 1           |
| EAN : 4019588789807                           | Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75 | Dryf temperatury : ± 3     |
| Kolor : szary                                 | ŚRODOWISKO PRACY                             | Hałas fazy : -75 @10kHz    |
| Nr art. : 0007/8980                           | Temperatura otoczenia : -30 ... 60           | DANE TECHNICZNE            |
| Waga (z opakowaniem) : 300                    | Wilgotność powietrza : 10 ... 90             | Wyjście : 4                |
| Waga (urządzenie) : 240                       | LNB KONTROLA                                 | Typ złącza : F-Buchse      |
| WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW                           | Wertykalny : 11,5 ... 14                     | Średnica mocowania : 40 mm |
| Współczynnik szumów : 0,6                     | Horyzontalnie : 16 ... 19                    | Wzmocnienie : 52 ... 65    |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ              | Przełącznik band : 22                        | Impedancja : 75            |
| Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950   | OSCYLATOR LOKALNY                            | ZASILANIE                  |
| Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150 | Dolny zakres częstotliwości : 9,75           | Pobór prądu : max. 200     |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ              | Górny zakres częstotliwości : 10,6           |                            |

czarny  
czarny