



## DIGITRADIO 21 IR

Przystosowane do zabudowy radio kuchenne DAB+/UKW/internetowe ze złączem Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139657	biały	0001/3965	894	600	22,5 x 7,2 x 15,1	30,1 x 18 x 9,8
4019588039650	czarny	0000/3965	894	600	22,5 x 7,2 x 15,1	30,1 x 18 x 9,8

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Radio internetowe przez WLAN	Kolorowy wyświetlacz 2,8" TFT
Radio UKF (z RDS i PLL)	Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth	Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące
<b>OBSŁUGA</b>	Tryb czuwania/gotowości : 0,8	Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT
Zegar : Tak	Stan wyłączenia : 0	Protokół RadioVIS : Tak
Budzik : Tak	<b>POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA</b>	Regulacja podświetlenia : Tak
Automatyczne wyłączenie : Tak	Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1	Pokaz slajdów/catSLS : Tak
Funkcja drzemki : Tak	<b>SIEĆ &amp; KOMUNIKACJA</b>	<b>ODBIÓR / RADIO</b>
Pamięć ulubionych UKW : 30	WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)	DAB+ : 174 - 240
Pamięć radiostacji internetowych : 30	Bluetooth : Tak	UKF/RDS : 87,5 - 108
Pamięć ulubionych DAB+ : 30	<b>POZOSTAŁE FUNKCJE</b>	Radio internetowe : Tak
<b>GŁOŚNIK</b>	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński	Antena : DAB/UKW-Wurfantenne
Moc muzyczna : 2 (RMS)	<b>AUDIO</b>	<b>TYP RADIA</b>
<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	Głośnik Mono : Tak	Radio stacjonarne : Tak
Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)	<b>BLUETOOTH WERSJA &amp; PROFIL</b>	<b>WYMIARY / WAGA</b>
Temperatura otoczenia : 5 - 35	Wersja Bluetooth : 4,2	Stacjonarny : Tak
<b>STRUMIEŃ DANYCH</b>	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	
<b>POBÓR PRĄDU</b>	<b>EKRAN</b>	
Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,8	Wielkość : 2,8	
Praca : 5,9		

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 - 60

Zasilacz sieciowy : DC 5,9 V / 1.000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 21 IR, zasilacz sieciowy,  
elementy montażowe, instrukcja obsługi