



UNYSAT Universal-Quattro-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji multischowych

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588108806	szary	0010/8880	420	366	13.50 x 14.50 x 6.00	15.00 x 17.00 x 7.50

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Do instalacji multiswitchowych

Specjalna obudowa odporna na warunki atmosferyczne dla doskonałej elektroniki odbiorczej

Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN

Szybki i łatwy montaż bez objemy mocującej

Odporny na zakłócenia LTE

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0.75

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 2.5

Hałas fazy : -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Impedancja : 75

Typ złącza : F

Średnica mocowania : do SATMAN

Wzmocnienie : 60 ... 67

Skew : -20 ... 20

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19

Pobór prądu : 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Quattro-LNB