



UNiX Quad Gold

Wysokiej jakości konwerter Quad do instalacji satelitarnych z czterema odbiornikami.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588768147	beżowo/pomarańczowy	76-4814-00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD

Prosty i szybki montaż

Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne

Bardzo niski współczynnik szumów

Idealny dla instalacji z dwoma dekoderni TWIN

Do 4 użytkowników

Niski pobór prądu

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -30 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 10,5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Wzmocnienie : 55

Typ złącza : Złącze F

Średnica mocowania : 40 mm

Impedancja : 75

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 10,5 ... 19

Pobór prądu : max. 180