



Universal-V/H-LNB z Satfinder

Cyfrowy konwerter LNB z 1 wyjściem Legacy i Satfinderem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588198944	czarny	0019/8194	120	102	12,9 x 5,7 x 5,7	14 x 6,3 x 6,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 1 użytkownika

Złącza F

Mocowanie $\varnothing$ 40 mm

Zintegrowany miernik poziomu i kompas

Odporny na zakłócenia LTE

Zoptymalizowany na kemping: szybkie ustawienie dzięki zintegrowanemu miernikowi poziomu i kompasowi

OBSŁUGA

bed_satfinder : Tak

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,9

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,9

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -10 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny : 12 ... 14,5

Horyzontalnie : 16 ... 20

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : $\pm 2,5$

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

Impedancja : 75

Typ złącza : F

Wzmocnienie : 56 ... 65

Średnica mocowania : 40 mm

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 12 ... 20

Pobór prądu : max. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal V/H-LNB z Satfinderem