



DIGITRADIO 215 NDR 1

Przenośne radio DAB+/UKF z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588109957	czarno/srebrny	0010/4995	672	428	20,5 x 11,5 x 4,5	26 x 15 x 7

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Lista ulubionych (6 dla DAB i 6 dla FM)

Wskazanie daty i czasu

Dwa regulowane czasy budzenia

Wyświetlacz TFT 2,8"

Zasilanie sieciowe lub na baterie AA

Sześć dowolnie przypisywanych klawiszy bezpośredniego wyboru

Equalizer - indywidualnie dopasowany dźwięk

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb : Tak

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Sterowanie ręczne : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 6

Pamięć ulubionych UKW : 6

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 RMS

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Praca : 3

Tryb czuwania/gotowości : 0,89

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

NDR1 Niedersachsen : Tak

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Typ : Wyświetlacz TFT

Regulacja podświetlenia : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Teleskopowa antena DAB/UKW

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

Radio kieszonkowe : Tak

WYMIARY / WAGA

Stacjonarny : Tak

Przenośny : Tak

ZASILANIE

Typ baterii : 4 x AA

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6V / 500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 215, zasilacz, instrukcja obsługi