



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032897	srebrny/żółty	0000/3289	400	200	5.00 x 2.80 x 11.50	18.00 x 4.00 x 18.50

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozbudowa istniejącej instalacji o funkcję Twin
Bez żadnych dodatkowych kabli

Odbiór 2 pozycji Sat, możliwość regulacji
Niezwykle kompaktowe urządzenie

Możliwość podłączenia do Twin-, Quatro-Switch-LNB i Multiscwitchy
Przejście TV naziemnej

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2150

Naziemny : 47 ... 862

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 47 ... 2150

Liczba kanałów wyjściowych : 2

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400

Częstotliwość SAT : 1250 ... 1430

Częstotliwość DVB-T : 47 ... 862

Wzmocnienie wyjściowe (sygnał naziemny) : -3

POBÓR PRĄDU

Praca : max. 2 (Standby 0 W)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 2

Ilość połączeń kablowych : 1

Ilość abonentów na jeden kabel : 2

SEPARACJA

Obwody : 30

WZMOCNIENIE

Sat : 2

Naziemny : -3

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : extern 12 VDC/1,5 A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter Mini 2/1x2, instrukcja obsługi

Testurteil(e) TECHNIROUTER MINI 2/1x2



Satvision (10/2012)



SAT Empfang (02/2012)