

Złącze F Self-Install™ 3.9

Profesjonalne złącze F 3.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Numer Artykułu
4019588133730	srebrne	0100/3373

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

Działa do 3 GHz

pasuje do serii COAXSAT 115-3.6 firmy TechniSat

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 0.8 / 3.6

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz : ≥ 38

65 - 470 MHz : ≥ 38

470 - 1800 MHz : ≥ 38

1800 - 2450MHz : ≥ 36

TŁUMIENIE

10 MHz : 0.1

100 MHz : 0.01

450 MHz : 0.01

862 MHz : 0.01

1000 MHz : 0.01

2250 MHz : 0.01

DANE TECHNICZNE

Impedancja : 75

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz : > 110 CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : < 0.9 CoMeT

30 MHz : < 0.9 CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk