



Zestaw montażowy złącz F Self-Install™ 4.9

Profesjonalny zestaw 4.9 do domowych instalacji<CRLF>

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
4019588633704	0006/3370	srebrne	100	100	12.25 x 18.75 x 2.25

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Łatwa i bezpieczna instalacja w kilka sekund

zawiera 6 złącz F Self-Install™ 4,9

w zestawie narzędzie do zdejmowania izolacji

pasuje do kabli 115dB i 120dB firmy TechniSat

przeznaczony do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1,0/4,6

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 4,5 mm i średnicy zewnętrznej 6,6 - 7,0 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz : ≥ 38

65 - 470 MHz : ≥ 38

470 - 1800 MHz : ≥ 26

1800 - 2450MHz : ≥ 26

TŁUMIENIE

10 MHz : 0.03

100 MHz : 0.03

450 MHz : 0.03

800 MHz : 0.05

862 MHz : 0.06

1000 MHz : 0.06

2250 MHz : 0.06

DANE TECHNICZNE

Impedancja : 75

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : ≤ 0.2

30 MHz : ≤ 0.2

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

6 x złączek F Self-Install™ 4.9<CRLF>1 x narzędzie do zdejmowania izolacji<CRLF>