



Złocza F Self-Install™ 3.9 blister

Profesjonalne złącze F 3.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
4019588133716	0010/3371	srebrny	100 g	100 g	12.00 x 18.50 x 2.00 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

Działa do 3 GHz

pasuje do 100 dB mini-CoaxSat 2150, podwójnego kabla mini-koncentrycznego i kabla multimedialnego 4 TechniSat

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 0.8 / 3.6

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 36 dB

TŁUMIENIE

10 MHz : 0.1 dB/100m

100 MHz : 0.01 dB/100m

450 MHz : 0.01 dB/100m

862 MHz : 0.01 dB/100m

1000 MHz : 0.01 dB/100m

2250 MHz : 0.01 dB/100m

DANE TECHNICZNE

Impedancja : 75 Ω

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz : > 110 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 dB CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : < 0.9 m Ω /m CoMeT

30 MHz : < 0.9 m Ω /m CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

10 x złącze F Self-Install™ 4.9 w opakowaniu blistrowym