



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNIBOX S4

HDTV-DigitalSat-Receiver mit DVRready-Funktionalität via USB und zahlreichen Features sowie digitalen Mehrwertdiensten

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588047341	0000/4734	schwarz

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)

HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium

Timeshift: Zeitversetztes Fernsehen in Verbindung mit USB-Festplatte

Pay-TV-fähig über CI+ (kompatibel z. B. zu HD+ oder Sky)

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO

Betreibbar über 12V-Stromnetz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

Sleptimer : Ja

Wecktimer : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2 : Ja

Video-Formate : TS4, TS, VOB

JPEG : Ja

Audio-Formate : MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4000

Regionalprogramm Auswahl : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern DC 12V/1,5A

LIEFERUMFANG

TechniBox S4, Fernbedienung (inkl.
Batterien), externes Netzteil,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte