



DIGITRADIO 210 BR Heimat Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit BR Heimat-Direktwahltaste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588940055	weiß	0005/4961	676 g	478 g	23 x 11,5 x 5,3 cm	29 x 12,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Netz- und Batteriebetrieb

Direktwahltaste für BR Heimat via DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W RMS

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DIREKTWAHLTASTE

BR Heimat : Ja

DISPLAY

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 210 BR HEIMAT EDITION,
Netzteil, Bedienungsanleitung