



DIGITRADIO 225

Portables DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth und integriertem Akku für bis zu 24h Betrieb

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588600010	weiß	0001/4986	2.21 kg	1.71 kg	26.50 x 20.00 x 11.00 cm	30.00 x 17.50 x 18.75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Einstellbarer Equalizer

Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Wiedergabe

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

NFC zur komfortablen Verbindungsherstellung

Hochglanzgehäuse mit Metalltragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 3.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 2.3 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 24 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,62 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 225, Netzteil, Bedienungsanleitung