



DIGITRADIO 306

DAB+/UKW-Designradio mit Bassreflex-Holzgehäuse

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588001091	schwarz	0000/4991	1,83 kg	1,34 kg	22 x 13,6 x 14,5 cm	29,7 x 17,6 x 17,9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio
 UKW-Radio (mit RDS und PLL)
 Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige
 Uhr- und Datumsanzeige
 Zwei Radiowecktimer möglich

Sleeptimer
 Bassreflex-Holzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
 Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 1600 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 14,5 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,47 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 306, Netzteil (9 V/1,6 A),
 Bedienungsanleitung