



DIGITRADIO 360 CD

DAB+/UKW-Stereo-Designradio mit CD-Player

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588000049	schwarz	0000/4990	3,58 kg	2,84 kg	35 x 12 x 20 cm	43 x 16 x 24 cm
4019588149908	weiß	0001/4990	3,58 kg	2,84 kg	35 x 12 x 20 cm	43 x 16 x 24 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW)

Integrierter CD-Player mit
MP3-Wiedergabe

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-
Matrixanzeige

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und
MP3-Wiedergabe

Bassreflex-Holzgehäuse

Radiowecktimer

Sleeptimer

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPfang

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Typ : LCD

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 28 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,48
W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 360 CD, Fernbedienung,
Bedienungsanleitung