



DIGITRADIO 1980

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio und CD-/Kassettenspieler

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049888	schwarz	0000/4988	2,54 kg	2,1 kg	36 x 14 x 25 cm	39,5 x 17 x 27 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Beleuchtetes LC-Display

MP3-CD-Player

Kassettendeck (Front Loading)

USB-Anschluss zur Wiedergabe externer Speichermedien

Netz- und Batteriebetrieb

Praktischer Tragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3,6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 1,8 W

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

DISPLAY

Typ : LCD

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Norwegisch,
Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,43 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1980, Bedienungsanleitung