



## Transita 110

Portables DAB+ Digitalradio mit Tragegriff aus Leder

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783409	anthrazit	78-3004-00	798 g	442 g	15.00 x 12.00 x 8.00 cm	23.70 x 12.80 x 15.70 cm
4019588783416	weiß	78-3004-01	798 g	442 g	15.00 x 12.00 x 8.00 cm	23.70 x 12.80 x 15.70 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Ledertragegriff

Netz- und Batteriebetrieb

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 2 W (RMS)

Equalizer : Ja

Mono-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

### DISPLAY

Typ : OLED

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Batterietyp : 4 x AA Batterien

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

### LIEFERUMFANG

Transita 110, Netzteil, Bedienungsanleitung