



DIGITRADIO 20 CD

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Uhrenradio mit CD-Player

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049994	anthrazit	0000/4999	2,5 kg	1,77 kg	29,7 x 8 x 22 cm	40 x 11,5 x 28 cm
4019588149991	weiß	0001/4999	2,5 kg	1,77 kg	29,7 x 8 x 22 cm	40 x 11,5 x 28 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (6 DAB+/6 UKW)

Integrierter CD-Player mit MP3-Wiedergabe

OLED-Display (128 x 64)

Uhr- und Datumsanzeige

Bedienung des Timers über Direktwahltaste

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder als freistehendes Radio

Lautstärke- und Wahlgler aus Aluminium

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 3 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5 mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 6

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 6

DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen) : 128 x 64 Pixel

Typ : OLED

FUNKTIONEN

CD Player mit MP3 : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 20 CD, Wurfantenne, Montagezubehör, Netzteil, Bedienungsanleitung