



## DIGITRADIO Car 2

DAB+ Autoradio-Adapter mit Wireless-Controller und Bluetooth sowie Freisprechfunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039179	schwarz	0000/3917	550 g	64 g	7.60 x 6.00 x 3.10 cm	15.75 x 30.75 x 6.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Serviceverfolgung

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Stromversorgung über  
Zigarettenanzünder

FM-Transmitter

Wireless-Controller

Einfach zu installieren

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

### RADIOTYP

Radioadapter : Ja

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : externe Scheibenantenne

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

HFP (drahtlose Telefonie) : ja

HSP (Sprachausgabe über Headset) : ja

### DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

FM Transmitter : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Italienisch, Niederländisch,  
Norwegisch, Dänisch, Multilingual

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : Ladeadapter für  
Zigarettenanzünder

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO Car 2, Halterung, Antenne mit  
magnetischer Erdung, DAB-  
Scheibenantenne, 12-Volt-Netzadapter  
(zwei USB-Anschlüsse), 2 x AAA-Batterien,  
Reinigungstuch, selbstklebende  
Kabelklemmen, Mikrophon,  
Bedienungsanleitung