



## DIGITENNE TT2

Ausrichtbare 36 dB Vollband-Verstärkerantenne mit LTE4-Filter für den Empfang von DVB-T/-T2, DAB+ und UKW-Signalen

| EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)         | Karton (BxHxT)       |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 4019588432000 | schwarz | 0004/3200 | 882 g            | 636 g           | 29,5 x 33,2 x 11,3 cm | 28,5 x 35 x 12,75 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von UKW, DAB+ und DVB-T/T2

Mit Netzschalter

Verstärkung einstellbar

LTE4-Filter für ungestörten Empfang

### EMPFANGSBEREICH

UKW : 87,5 ... 108 MHz

VHF : 108 ... 230 MHz

UHF : 470 ... 790 MHz

### TECHNISCHE DATEN

Rauschmaß : < 5 dB

Schutzart : IP20

Anschluss-Typ : IEC

Impedanz : 75  $\Omega$

### VERSTÄRKUNG

UKW : 30 dB (regelbar)

VHF : 30 dB (regelbar)

UHF : 36 dB (regelbar)

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Nennleistung : 3,5 W

### LIEFERUMFANG

DIGITENNE TT2, Bedienungsanleitung