



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGITRADIO 10

DAB+/UKW-Empfangsteil/Radioadapter mit OLED-Display und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039445	schwarz/silber	0000/3944	598 g	142 g	12 x 9 x 6 cm	17,5 x 17,25 x 7,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Hochwertiges OLED-Display

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Radioadapter : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

DAB+ Cable : 252 - 261 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB+/UKW-Wurfantenne
 (wechselbar)

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse)
 : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach
 Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
 Französisch, Italienisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1.000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 1,2 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,47
 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10, DAB/UKW-Wurfantenne,
Audioverbindungskabel, Netzteil,
Fernbedienung, Bedienungsanleitung