



**2 JAHRE\*\*  
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

**BESSER  
MADE IN  
GERMANY**

## DIGITRADIO 3 VOICE

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit TECHNIVOICE Sprachsteuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039636	schwarz/silber	0000/3963	4.65 kg	3.62 kg	38.00 x 13.30 x 17.90 cm	48.00 x 18.50 x 21.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion

Hochwertiges 2,8" TFT-Display

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

TECHNIVOICE - Internetunabhängige Sprachsteuerung

Equalizer

Fernbedienung

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

TECHNIVOICE Sprachsteuerung : Ja

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Nein

### DISPLAY

Typ : TFT

### FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja (mit Resume-Funktion)

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate : WMA, WAV, MP3, AAC

### SONSTIGE FEATURES

Deutsch : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC (12 V / 3.000 mA)

Netzteilart : Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 32 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,483 W

Leistungsaufnahme mit aktiver Sprachsteuerung : 1.2 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 3 Voice, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Broschüre mit Bedienungshinweisen in Brailleschrift

### Testurteil(e) DIGITRADIO 3 VOICE



Testnote: sehr gut  
Audiovision 4/21



Testnote: sehr gut (95%)  
SATVISION 02/21



INNOVATION  
Audiovision 4/21