



DIGITRADIO BT 1

Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ Digitalradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039681	schwarz	0000/3968	576 g	394 g	18 x 6,5 x 8,5 cm	20 x 11 x 10 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW)

LC-Display mit Beleuchtung

Wecktimer

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Freisprecheinrichtung mit integriertem Mikrofon

Equalizer (frei einstellbar)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

HFP (drahtlose Telefonie) : Ja

DISPLAY

Größe : 1,52 Zoll

Typ : LCD

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Akkutyp : Li-Ionen, 3,7V/2000mAh

Akkulaufzeit : bis zu 9h

Akkuaufladezeit : 4 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 60 Hz

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 8 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,03 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO BT 1, USB-C Ladekabel,
Bedienungsanleitung