

## DIGIDISH 33 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588031951	beige	1033/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588331952	schiefergrau	1333/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588431959	ziegelrot	1433/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588731950	polarweiß	1733/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588531956	gelb mit Smiley	1533/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 33 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

#### BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0,33 m

F/D : 0,6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 30 dBi @ 11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

#### RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0,9 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : max. 150 mA

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung