



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4019588041950 | beige | 1045/8195 | 3,5 kg | 2,7 kg | 45 x 48 cm | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588341951 | schiefergrau | 1345/8195 | 3,5 kg | 2,7 kg | 45 x 48 cm | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588441958 | ziegelrot | 1445/8195 | 3,5 kg | 2,7 kg | 45 x 48 cm | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588541955 | gelb mit Smiley | 1545/8195 | 3,5 kg | 2,7 kg | 45 x 48 cm | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588741959 | polarweiß | 1745/8195 | 3,5 kg | 2,7 kg | 45 x 48 cm | 51 x 51 x 23 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0,45 m

F/D : 0,6

Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel : 30 °

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Rauschmaß : typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : typ. 150 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung,
Satfinder-V/H-LNB, Wandhalterung lang,
Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung