



## DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588403956	beige	1045/8395	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588343955	schiefergrau	1345/8395	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588443952	ziegelrot	1445/8395	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588453951	gelb mit Smiley	1545/8395	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588743953	polarweiß	1745/8395	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein  
1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

inkl. An-Rohr-Fitting

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2.5 MHz

Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 - 14.5 V

Horizontal : 16 - 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1950 MHz

High-Band : 1100 - 2150 MHz

#### BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

#### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.45 m

F/D : 0.6

Gewinn : 32.2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel : 30 °

Feedaufnahme : 40 mm

#### RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0.9 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : max. 150 mA

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung,  
Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung lang,  
Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung