



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIDISH 33 + 1 x TECHNIBOX S1

Dieses für den Ein-Teilnehmer-Empfang ausgelegte Komplettpaket ist ideal zum Empfang digitaler Programme inklusive HDTV. Enthalten sind eine leistungsstarke 33 cm kleine DigitalSat-Antenne DigiDish 33, ein hochwertiger HDTV DigitalSat-Receiver TechniBox S1 sowie das entsprechende Zubehör.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588803428	beige	8603/4742
4019588903425	grau	9603/4742
4019588603424	rot	6603/4742
4019588503427	smiley	5603/4742

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 33, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniBox S1, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
EAN : 4019588178946	Low-Band : 9,75 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
Farbe : grau	High-Band : 10,6 GHz	
Art.-Nr. : 0017/8194	LNB-STEUERUNG	
Gewicht (Karton) : 200 g	Vertikal : 11,5 ... 14 V	
Gewicht (Gerät) : 120 g	Horizontal : 16 ... 19 V	
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	EINGANGSFREQUENZBEREICH	

TECHNISCHE DATEN	Anschluss-Typ : F-Buchse
Ausgänge : 1	RAUSCHMASS
Impedanz : 75 Ω	Rauschmaß : 0,7 dB
Feedaufnahme : 40 mm	STROMVERSORGUNG
Verstärkung : 50 ... 65 dB	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
	Stromverbrauch : max. 190 mA