



LEVELMETER LED

Zur schnellen Einstellung Ihrer Satellitenantenne

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588330450	0003/3045	106 g	106 g	8,5 x 4,8 x 3,1 cm	9,5 x 13,6 x 5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

LED-Pegelanzeige

Eingangsempfindlichkeit einstellbar

22-kHz-LED für High- oder Low-Band-Anzeige

Frequenzbereich: 950 - 2400 MHz

Durchgangsdämpfung: kleiner 10 dB

Anschlüsse: F-Buchse

FREQUENZBAND

Sat digital & analog : 950 ... 2.400 MHz

LIEFERUMFANG

LEVELMETER LED