



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

TECHNISMART 47

SmartTV mit QuattroTuner, Internetfunktionalität und Anschlussmöglichkeit eines externen Datenträgers zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen.

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588547810	5047/8100	anthrazit metallic

TOP-AUSSTATTUNG

QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

3D-fähiges Full HD eLED Panel

Internetzugang über TechniSmart-Portal, HbbTV

USB-Recording: Aufzeichnungen von TV- und Radioprogrammen auf externe Datenträger inkl. Timeshift

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Modernes, flaches Gehäuse mit drehbarem Standfuß

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 550 mA

DiSEqC : 1.x

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.085 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 15,7 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 65 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 650 mm

BILD

Größe (cm) : 119 cm

Bildwiederholfrequenz : 200 Hz CMPR (Clear Motion Picture Rate)

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 1400:1

Helligkeit : 350 cd/m²

Reaktionszeit : 8 ms

Blickwinkel : 178°/178°

Formatumschaltung : Auto; 16:9, Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Kino

Zoom : Ja

Größe (Zoll) : 47

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920x1080

Typ : Full HD eLED

AUDIO

Lautsprechersystem : 2x 8 W

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 4 (1x seitlich)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

AV-Eingang : Ja (3,5mm Klinke seitlich)

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (Cinch)

Subwoofer-Ausgang : Ja

VGA : Ja

YUV (in) : Ja (YPbPr)

Scart : 2

S-Video : Ja (via SCART)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

IEC (in) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

HOTELMODE	TUNER - ANALOG	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Normen Video : PAL, SECAM, NTSC	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Frequenzbereich : 42 ... 862 MHz	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV, XVID, FLV, DAT, AVI, ASF
USB-Cloning-Funktion : Ja	TUNER - SAT	Bild-Formate : BMP, JPEG, PNG
Lautstärke verriegelbar : Ja	DVB-S : QPSK	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3, WMA
Menüverriegelung : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	SONSTIGE FEATURES
Teletext Deaktivierung : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Sperre Bedienfeld : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Programmspeicher Gesamt : 10.000
Weckfunktion : Ja	TUNER - KABEL	STROMVERSORUNG
Sleeptimer : Ja	Frequenzbereich : 42 ... 1.002 MHz	Nennspannung : 230 V
Startquelle auswählbar : Ja	Demodulation : QAM	Frequenz : 50 Hz
Startprogramm auswählbar : Ja	WANDHALTERUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
INTERNETFUNKTIONEN	Lochabstände : VESA 400x400	Energieklasse : A
HbbTV/Red Button : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 84 W
TUNER	AUTOINSTALL : Ja	jährl. Energieverbrauch : 122 kWh/annum
Sat (DVB-S2) : 1	TUNER - ANTENNE	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,24 W
Kabel (DVB-C) : 1	Demodulation : COFDM	Netzschalter : Ja
Antenne (DVB-T) : 1		Quecksilberfrei : Ja
Analog : 1		LIEFERUMFANG
Eingangsimpedanz : 75 Ω		TechniSmart TV-Gerät, Dreh-Standfuß, Fernbedienung inkl. Batterien, AV-Anschlusskabel, 4x 3D Brillen, Bedienungsanleitung
TECHNIROUTER ready : Ja		



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.