



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## DigiCombo TS1

DigitalSat und DVB-T/DVB-T2 Combo-Receiver mit CI+ Schnittstelle und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	interne Festplatte
4019588047365	schwarz	0000/4736	extern

### TOP-AUSSTATTUNG

DVB-S2 und DVB-T/DVB-T2 Empfang in einem Gerät  
Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

CI+ für Pay-TV Upgrade (z.B. HD+, sky)  
Komfort-EPG

Sehr kompakt in Maßen und Gewicht  
Energiesparnetzteil für extrem geringen Stromverbrauch

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : 1.0 Sat-CR

### ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : extern

### BILD

SD : Ja

576p : Ja

HD : Ja

576i : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

Scart : 1

F-Buchse SAT (in) : 1

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat und DVB-T2

Sat (DVB-S2) : 1

Antenne (DVB-T) : 1

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNIROUTER ready : Ja

### TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

### DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1 : 170 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz

Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM)

Übertragungsmodus : 2k/8k

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch

Loopthrough : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : < 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

### LIEFERUMFANG

DigiCombo TS1, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.