



DIGITRADIO 20

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Küchenradio

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049871	0000/4987	anthrazit	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm
4019588149878	0001/4987	weiß	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	OLED-Display (128 x 64)	Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Uhr- und Datumsanzeige	
Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)	Bedienung des Timers über Direktwahltaste	Lautstärke- und Wahlregler aus Aluminium
		Externer Antennenanschluss

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C
RADIOTYP
Stationäres Radio : Ja
RADIO/EMPFANG
DAB+ : 174 - 240 MHz
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz
Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne
LAUTSPRECHER
Mono-Lautsprecher : Ja
Systemleistung : 3 W (RMS)
Equalizer : Ja
ANSCHLÜSSE
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5 mm Klinke)
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1
Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse) : 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10
DISPLAY
Größe : 2,7 Zoll
Dimmbar : Ja
Typ : OLED
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : DC 9 V / 1000 mA
Netzteilart : Extern
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 9 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,41 W
LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 20, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung