



## TECHNILAN Dose

Sternverteildose für SAT/TV/Radio mit LAN

| EAN           | Farbe | Art.-Nr.  |
|---------------|-------|-----------|
| 4019588036390 | weiß  | 0000/3639 |

### TOP-AUSSTATTUNG

Sternverteildose für SAT/TV/Radio/LAN  
1x LAN Anschluss RJ45

Integriertes 200 MBit/s TechniLAN-Modem  
Stromsparer durch Standby-Betrieb

Passt in eine 55er Unterputzdose

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Sternverteildose für SAT/TV/Radio/LAN

Top-Ausstattung : 1x LAN Anschluss RJ45

Top-Ausstattung : Integriertes 200 MBit/s TechniLAN-Modem

Top-Ausstattung : Stromsparer durch Standby-Betrieb

Top-Ausstattung : Passt in eine 55er Unterputzdose

Modulation : OFDM

Datenweg : Ethernet <-> Koaxkabel

Reichweite : min. 500 m über Koaxkabel

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

### ANSCHLUSS-TYP

Radio : IEC - Buchse

TV : IEC - Stecker

SAT : F - Buchse

### AUSKOPPELDÄMPFUNG

Radio : typ. 7 dB

TV : typ. 3 dB

SAT : typ. 2 dB

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 13 V DC

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,5 W typisch

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 1,6 W typisch

### LIEFERUMFANG

TechniLAN Anschlussdose, 1x Ethernetkabel