



## DIGITRADIO 306

DAB+/UKW-Designradio mit Bassreflex-Holzgehäuse

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588001091	schwarz	0000/4991	1.83 kg	1.34 kg	22.00 x 13.60 x 14.50 cm	29.70 x 17.60 x 17.90 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio  
 UKW-Radio (mit RDS und PLL)  
 Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige  
 Uhr- und Datumsanzeige  
 Zwei Radiowecktimer möglich

Sleeptimer  
 Bassreflex-Holzgehäuse

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### DISPLAY

Größe : 2.8 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
 Französisch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 1600 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 14.5 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,47 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 306, Netzteil (9 V/1,6 A),  
 Bedienungsanleitung