



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT S3 HD

Kompakter HDTV-Sat-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047129	0000/4712	schwarz	1,03 kg	380 g	18 x 4,4 x 13 cm	26 x 8 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)

Elektronischer
Programminformationsdienst SiehFern
INFO

ISIPRO: Automatische Aktualisierung der
Programmliste

Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall

HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit
ausgezeichneter Bildqualität

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-
spezifisches Adapterset erforderlich
(erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1.000

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Kindersicherung : Ja

Teletext : Ja

Programmspeicherplätze : 4.999

Sleeptimer : Ja

Schnellstart : Ja

Autostandby : Ja

Fernbedienung : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

100Base-T : Ja

IPv4 : Ja

TCP/IP : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494,
SCR2 = EN50607

Satradio : Ja

Internetradio : Ja

Empfang von : HD-TV, SD-TV

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
TECHNIFAMILY : Ja
ISIPRO : Ja
ISI-Mode : Ja
SFI : Ja
AUTOINSTALL : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264
Video-Formate : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate : WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4.999
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : extern DC 12 V / 2 A
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte LED : 0,3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6,3 W
LIEFERUMFANG
DIGIT S3 HD, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.