



## DIGITRADIO UP 1

DAB+/UKW-Unterputzradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039001	schwarz (RAL 9011)	0000/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
4019588139008	weiß (RAL 9010)	0001/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
4019588239005	silber (RAL 9023)	0002/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LC-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Antenne und Schaltnetzteil integriert

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Weck- und Sleptimer

Einstellbarer Equalizer

Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich

Integrierter Lautsprecher

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : Intern

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

Equalizer : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 2.1 + EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

### DISPLAY

Größe : 1,7 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5 W max.

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 1 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO UP 1, Bedienungsanleitung

### Testurteil(e) DIGITRADIO UP 1



Testurteil: sehr gut (92,0%)  
SATVISION 10/2019